

## SPS12 – Smart Power Supply (12Vdc) Supplied by 220Vac & 12Vdc Adaptor

**Working Mode :** ชุดแบตเตอรี่ 12V5AH พร้อมวงจรควบคุม เสียบชาร์จไฟจากไฟบ้าน 220Vac สามารถทำงานได้ 2 โหมด คือ โหมด UPS (Uninterruptible Power Supply) และ โหมด BPS (Blackout Power Supply)

Mode UPS จ่ายไฟที่ขั้วต่อโหลดตลอดเวลา ทั้งในเวลาปกติ และเวลาไฟดับ

Mode BPS จ่ายไฟที่ขั้วต่อโหลด เฉพาะเวลาไฟดับเท่านั้น

ในเวลาที่ไม่ใช้งาน และไม่ได้เสียบปลั๊กไฟบ้าน สามารถเลื่อนสวิตช์ตัดไฟจากตัวแบตเตอรี่ ให้อยู่ในตำแหน่ง OFF เพื่อประหยัดไฟและยืดอายุการใช้งานของตัวแบตเตอรี่ แต่ในเวลาใช้งานปกติ ควรเลื่อนสวิตช์ให้อยู่ในตำแหน่ง ON เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง



**Voltage Supply :** สามารถเลือกได้ว่าจะใช้แรงดัน 220Vac จากไฟบ้าน (ภายในกล่อง มีวงจรแปลงเป็นไฟ 12Vdc) หรือ 12Vdc จากหม้อแปลงไฟ Adaptor หรือโปรดักต์ของ AS คือ HP12 และ SP12 ที่สามารถผลิตแรงดันไฟ 12Vdc โดยใช้แรงคน การเลือกไฟเข้าระบบ ทำโดยดันก้าน สวิตช์ Selector ขึ้นบน หรือลงล่าง



**12Vdc Supply Jack :** ขั้วในเป็นขั้วบวก ส่วนชั้นนอกเป็นขั้วลบหรือกราวด์



**Voltage Output for External Load :** จ่ายไฟให้โหลด 12Vdc ชนิดต่างๆ เช่น หลอดไฟฮาโลเจน 12Vdc เพื่อทำหน้าที่เป็นไฟฉุกเฉิน โดยสามารถจ่ายกระแสโหลดได้สูงสุด 1.7A

**Battery Capacity :** 12V 5AH

**1-Year Warranty :** 1 ปี นับจากวันที่ได้รับตัวสินค้า โดยสินค้าจะอยู่ในสภาพถูกใช้งานตามวิธีที่แนะนำ และไม่เคยถูกแกะชิ้นส่วนใดๆ ออกมา

**Warning :** อย่าต่อขั้วแบตเตอรี่ผิด (wrong battery polarity connection) อย่าตัดต่อสายไฟภายในตัวกล่อง และอย่าใช้อแดปเตอร์อื่น ที่ต่อขั้วไฟไม่ตรงกัน อุปกรณ์จะชำรุดเสียหาย และพันเงินไขการรับประกัน